

ecolite®

Innovación™
que Ilumina



FICHA
TÉCNICA
FUENTE DE ALIMENTACION

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



Fuente de Alimentación Sistema Smart de Riel Magnético

Ref. TLMF100-B



Conexión
Bluetooth

Control por
Aplicación



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	100W
VOLTAJE DE ENTRADA	AC85-265V
VOLTAJE DE SALIDA	DC42V
CLASE DE AISLAMIENTO	2
CONEXIÓN	Bluetooth
RANGO DE ALCANCE	8 m aprox.
COMPATIBILIDAD	Sistema Smart Riel Magnético
MODO DE OPERACIÓN	App Interruptor Control (No.Incl)
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado(Riel)

ESQUEMA



ESCANEE Y DESCARGE

LA APP

Controle la iluminación desde el celular:
• Maneje tus luces sin complicaciones
• Ajuste la intensidad y el tono de luz
• Cree escenas y programe horarios
Todo desde una app, de forma rápida y sencilla



LINK AQUI




¿Más formas de control?

Complemente la experiencia agregando el control remoto compatible (no incluido).


Una opción adicional para manejar la iluminación de forma práctica y sin depender del celular.




FORMA DE INSTALACIÓN




Realice la conexión eléctrica uniendo los cables a la bornera de conexión que se encuentra en la fuente de alimentación.



Alinee la fuente con el riel, asegurándose de que los contactos eléctricos coincidan correctamente.



Empuje la fuente suavemente hasta escuchar un "clic" que indica que está bien acoplada.



Fije la fuente utilizando los botones laterales para asegurar una instalación estable.



ecolite®
www.ecolite.com.co